


ERSETZEN EINES HEIZELEMENTS AN IHREM BACKOFEN



Bevor Sie ein Teil eines elektrischen Gerätes auswechseln, versichern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Was Sie dazu brauchen:

- A) Schraubenzieher
- B) Vielfachmessgerät
- C) Zange
- D) Becher/Töpfchen für die Schrauben



- A) Entfernen Sie die Backofentür, um Zugriff zum Heizelement zu gewinnen
- B) Entfernen Sie die innere Rückwand des Backofens durch Lösen der Schrauben

1

2



Fotografieren Sie die elektrischen Anschlüsse so dass Sie in einem späteren Schritt wissen, wie diese an das neue Heizelement verbunden werden müssen



Entfernen Sie die Schrauben und Bolzen, die das Heizelement in Position halten

4

3



Wenn Sie keine offensichtlichen Schäden erkennen, bestätigen Sie den Defekt mit einem Vielfachmessgerät



Ziehen Sie das Heizelement vorsichtig zu sich, seien Sie vorsichtig mit den Kabeln

5

6

- A) Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse und entfernen Sie das alte Element
- B) Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse mit dem neuen Heizelement



Drücken Sie das neue Heizelement vorsichtig in Position, seien Sie vorsichtig mit den Kabeln

8

7



Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge

 **buyspares**[®]

Ersatzteile & Zubehör
Haushalts- & Gartengeräte